

Folha de dados técnicos

Relé de segurança

N.º do art.: 549912

MSI-2H



A imagem pode divergir

Conteúdo

- Ligação elétrica
- Operação e indicação



Ligação elétrica

Conexão 1

Função	Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão	Borne
Tipo de borne	Borne parafusável
Número de polos	16 polos

Pino	Ocupação de pinos
	A1
1	+24 V
	13
2	Contato de relé 1 IN
	23
3	Contato de relé 2 IN
	31
4	Contato de sinalização IN
	Y12
5	Entrada de sensor 1, contato NF 24V
	Y14
6	Entrada de sensor 1, contato NA 24V
	Y22
7	Entrada de sensor 2, contato NF 24V
	Y24
8	Entrada de sensor 2, contato NA 24V
	Y11
9	Entrada de sensor 1, 0V
	Y21
10	Entrada de sensor 2, 0V
	Y1
11	Circuito de retorno (EDM)
	Y2
12	Circuito de retorno (EDM)
	14
13	Contato de relé 1 OUT
	24
14	Contato de relé 2 OUT
	32
15	Contato de sinalização OUT
	A2
16	0 V

Operação e indicação

LED	Indicador	Significado
1	Verde, luz contínua	Tensão de alimentação LIG
2	Verde, luz contínua	Relé K1 energizado
3	Verde, luz contínua	Relé K2 energizado