

## Fiche technique

## Élément de colonne de signalisation

Art. n°: 50130441

E7-MP1-400

### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Remarques
- Accessoires



Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|       |    |
|-------|----|
| Série | E7 |
|-------|----|

### Connexion

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Connexion 1</b> |                                  |
| Type de connexion  | Borne                            |
| Type de borne      | Technique à ressorts de traction |

### Données mécaniques

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Forme                               | Cylindrique           |
| Dimensions (Ø x L)                  | 70 mm x 436 mm        |
| Matériau du boîtier                 | Métallique            |
|                                     | Plastique             |
| Poids net                           | 360 g                 |
| Couleur du boîtier                  | Noir                  |
| Modèle de pièce de fixation         | Montage sur pied      |
| Type de fixation, côté installation | À visser / horizontal |
| Modules de calotte                  | 5 pièces max.         |
| Logement des modules                | D'un côté             |
| Nombre de capuchons                 | 1 pièce(s)            |

### Caractéristiques ambiantes

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 60 °C |
|--------------------------------------|---------------|

### Certifications

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice de protection | IP 66 |
|----------------------|-------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4             | 27371234 |
| ECLASS 8.0               | 27371234 |
| ECLASS 9.0               | 27371234 |
| ECLASS 10.0              | 27371234 |
| ECLASS 11.0              | 27371234 |
| ECLASS 12.0              | 27371234 |
| ECLASS 13.0              | 27371234 |
| ECLASS 14.0              | 27371234 |
| ECLASS 15.0              | 27371234 |
| ECLASS 16.0              | 27371234 |
| ETIM 5.0                 | EC001259 |
| ETIM 6.0                 | EC001259 |
| ETIM 7.0                 | EC001259 |
| ETIM 8.0                 | EC001259 |
| ETIM 9.0                 | EC001259 |
| ETIM 10.0                | EC001259 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Type de connexion | Borne                            |
| Type de borne     | Technique à ressorts de traction |

## Remarques



### Respecter les directives d'utilisation conforme !



- Le produit n'est pas un capteur de sécurité et ne sert pas à la protection des personnes.
- Le produit ne doit être mis en service que par des personnes qualifiées.
- Employez toujours le produit dans le respect des directives d'utilisation conforme.



### Pour les applications UL :



- Pour les applications UL, l'utilisation est admissible exclusivement dans des circuits électriques de classe 2 selon le NEC (National Electric Code).

**Accessoires****Inhibition - Systèmes de montage**

|                                                                                  | Art. n°  | Désignation | Article                             | Description                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50142896 | A7-MW2      | Élément de colonne de signalisation | Forme: En L<br>Modèle: Équerre en L<br>Fixation, côté installation: Fixation traversante |

**Remarque**

Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.